

Commands - x Logging

Inhaltsverzeichnis

- [I - Logging](#)

I - Logging

Fehler-, Info- und Debug-Protokollierung

Weitere Informationen: [Syslog Server auf Raspian](#)

Befehl	Wert	Beschreibung
--------	------	--------------

LogHost		zeigt den aktuellen <i>SysLog-Host</i> an
---------	--	---

LogHost	1	setzt den <i>SysLog-Host</i> zurück auf den Wert in my_user_config.h (SYS_LOG_HOST)
---------	---	---

LogHost	<host>	legt den <i>SysLog-Host</i> fest (max. 32 Zeichen)
---------	--------	--

LogPort		zeigt den aktuellen <i>SysLog-Port</i> an z.B. {"LogPort":514} (default UDP Port=514)
---------	--	---

LogPort	1	setzt den <i>SysLog-Port</i> zurück auf den Wert in my_user_config.h (SYS_LOG_PORT)
---------	---	---

LogPort	<port>	stellt den <i>SysLog-Port</i> zwischen 2 und 32766 ein
---------	--------	--

SerialLog		zeigt den aktuellen seriellen <i>Log-Level</i> an z.B. {"SerialLog":2 (Active 2)}
-----------	--	---

SerialLog	0 / off	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und deaktiviert das serielle Logging
-----------	---------	--

SerialLog	1	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt nur Fehler-Meldungen
-----------	---	--

SerialLog	2	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt Fehler- und Info-Meldungen
-----------	---	--

SerialLog	3	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt Fehler-, Info- und Debug-Meldungen
-----------	---	--

SerialLog	4	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt alle Meldungen
-----------	---	--

Befehl	Wert	Beschreibung
SysLog		zeigt den aktuellen <i>SysLog-Level</i> an z.B. {"SysLog": "1 (Active 0)"}
SysLog	0 / off	deaktiviert die <i>SysLog</i> -Protokollierung
SysLog	1	zeigt nur Fehler-Meldungen
SysLog	2	zeigt Fehler- und Info-Meldungen
SysLog	3	zeigt Fehler-, Info- und Debug-Meldungen
SysLog	4	zeigt alle Meldungen
WebLog		zeigt den aktuellen <i>WebLog-Level</i> an z.B. {"WebLog": 3}
WebLog	0 / off	deaktiviert die <i>Web</i> -Protokollierung
WebLog	1	zeigt nur Fehler-Meldungen
WebLog	2	zeigt Fehler- und Info-Meldungen
WebLog	3	zeigt Fehler-, Info- und Debug-Meldungen
WebLog	4	zeigt alle Meldungen