

Commands - x Logging

Inhaltsverzeichnis

- [I - Logging](#)

Status: **Erstellt von NoitaercX**

In diesem Abschnitt findet man [Tasmota](#) Befehle (**Commands**), die zur Protokollierung dienen (**Fehler-, Info- und Debug-Logging**).

I - Logging

Fehler-, Info- und Debug-Protokollierung

Weitere Informationen: [Syslog Server auf Raspian](#)

Befehl	Wert	Beschreibung
LogHost		zeigt den aktuellen <i>SysLog-Host</i> an
LogHost	1	setzt den <i>SysLog-Host</i> zurück auf den Wert in <code>my_user_config.h</code> (<code>SYS_LOG_HOST</code>)
LogHost	<host>	legt den <i>SysLog-Host</i> fest (max. 32 Zeichen)
LogPort		zeigt den aktuellen <i>SysLog-Port</i> an z.B. <code>{"LogPort":514}</code> (default UDP Port=514)
LogPort	1	setzt den <i>SysLog-Port</i> zurück auf den Wert in <code>my_user_config.h</code> (<code>SYS_LOG_PORT</code>)
LogPort	<port>	stellt den <i>SysLog-Port</i> zwischen 2 und 32766 ein
SerialLog		zeigt den aktuellen seriellen <i>Log-Level</i> an z.B. <code>{"SerialLog":2 (Active 2)}</code>
SerialLog	0 / off	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und deaktiviert das serielle Logging
SerialLog	1	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt nur Fehler-Meldungen
SerialLog	2	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt Fehler- und Info-Meldungen
SerialLog	3	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt Fehler-, Info- und Debug-Meldungen

Befehl	Wert	Beschreibung
SerialLog	4	deaktiviert die serielle <i>Hardware-Bridge</i> und zeigt alle Meldungen
SysLog		zeigt den aktuellen <i>SysLog-Level</i> an z.B. {"SysLog": "1 (Active 0)"}
SysLog	0 / off	deaktiviert die <i>SysLog</i> -Protokollierung
SysLog	1	zeigt nur Fehler-Meldungen
SysLog	2	zeigt Fehler- und Info-Meldungen
SysLog	3	zeigt Fehler-, Info- und Debug-Meldungen
SysLog	4	zeigt alle Meldungen
WebLog		zeigt den aktuellen <i>WebLog-Level</i> an z.B. {"WebLog": 3}
WebLog	0 / off	deaktiviert die <i>Web</i> -Protokollierung
WebLog	1	zeigt nur Fehler-Meldungen
WebLog	2	zeigt Fehler- und Info-Meldungen
WebLog	3	zeigt Fehler-, Info- und Debug-Meldungen
WebLog	4	zeigt alle Meldungen